

Инструкция по применению LP001, LP003

Полезная информация:

- 1. Прочтите внимательно инструкцию перед использованием прибора
- 2. В данной инструкции дана общая информация, но могут быть внесены изменения без предупреждения.
- 3. Не вносите изменения в конструкцию прибора, если это не указано в инструкции.

Безопасность

- 1. Перед установкой или обслуживанием прибора убедитесь, что прибор отключен. Убедитесь, что прибор находится в хорошо вентилируемом месте.
- 2. Прибор предназначен для использования внутри помещений, не используйте прибор во влажной среде долгое время.
- 3. При использовании и обслуживании прибора следите, чтобы отсутствовал контакт с водой, при использовании вне помещений необходима влагозащита.
- 4. Прибор должен быть установлен и обслуживаться специалистом.
- 5. Во избежание повреждений глаз, не направляйте в глаза.
- 6. Регулярно протирайте линзы тканью из хлопка.

Технические характеристики

Источник света	LP001: 54х3Вт ЛЕД, LP003: 54х1Вт ЛЕД
Время работы	50000 часов
Питания	110-220В/50-60 Гц
Мощность	LP001: 180 Вт, LP003: 60Вт
Управление	Авто/Звуковое/DMX/ведущий-ведомый
DMX	8 каналов
Размеры	255-255-365 мм

Настройки каналов DMX

Канал	Значение	Описание
CH1	0-255	Регулировка яркости (используется совместно с CH5, CH6, CH7, CH8)
CH2	0-255	Режим стробоскопа (используется совместно с CH5, CH6, CH7, CH8)
CH3	0	Выключение всех цветов
	11-50	Ручной режим выбора цвета
	51-100	Автоматический режим изменения цветов (плавное изменение)
	101-150	Автоматический режим затухания цветов
	151-200	Автоматический режим изменения цветов (пульсация)
	201-255	Звуковой режим
CH4	0-255	Изменение цвета при положении CH3 11-50
CH5	0	Выключение красного цвета
	1-255	Регулировка яркости красного цвета
CH6	0	Выключение зеленого цвета
	1-255	Регулировка яркости зеленого цвета
CH7	0	Выключение голубого цвета
	1-255	Регулировка яркости голубого цвета
CH8	0	Выключение белого цвета
	1-255	Регулировка яркости белого цвета

MENU - кнопка выбора режима

UP&DOWN – кнопка изменение значения

ENTER – кнопка подтверждения

Управление:

Меню	Значение	Описание
CC	0-99	Изменение цвета
CP	0-99	Затухание цвета
DE	0-99	Режим Авто
BEBE		Звуковой режим
R000-255		Регулировка красного цвета
G000-255		Регулировка зеленого цвета
B000-255		Регулировка голубого цвета
W000-255		Регулировка белого цвета
D001-D512		Режим DMX

D001 – режим Slave

Производитель может вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.